



L'alimentation dédiée externe MOON 320S permet un niveau de performance inégalé au préamplificateur phono 310LP et le pousse bien devant la compétition. Un niveau de performance de type « référence » est maintenant plus accessible que jamais.

Logé dans un châssis identique au 310LP, le 320S inclut un filtre spécial de type « pi » et une régulation de voltage à double action qui réduisent le niveau de bruits de fond sur le signal DC déjà très bas du 310LP à un impressionnant 150dB.

Quelques bénéfices que le MOON 320S permet au 310LP sont; un rapport signal-sur-bruit amélioré, qui donne l'impression d'une augmentation de gain, d'une cadence du rythme plus réaliste, de plus de micro détails, une présentation plus précise des hautes fréquences, permettant de différencier les différentes cymbales utilisées dans un enregistrement et un arrière-plan beaucoup plus silencieux.

Principales caractéristiques

- ▲ Un transformateur toroïdal de haute qualité.
- ▲ 4 étapes de régulation de voltage DC.
- ▲ Filtre spécial de type « pi » suivant l'étape de rectification initiale pour réduire le bruit de transmission AC.
- ▲ Régulation de voltage à double action permettant un niveau de bruits de fond plus bas.
- ▲ Capacitance totale de 35,200uF.
- ▲ Inductance à double étranglement (2x 200mH).
- ▲ Circuit au traçage en cuivre pur avec des caractéristiques d'impédance très basses.
- ▲ Appairage très précis des composants de la plus haute qualité.
- ▲ Réduit le rapport signal-sur-bruit de plus de 3dB sur le 310LP, peu importe le réglage de gain interne.

Spécifications

Rapport S/B (pleine puissance @ 40dB)	114dBr (310LP)
Rapport S/B (pleine puissance @ 66dB)	92dBr (310LP)
Transformateur	25VA
Capacitance totale	35,200uF
Inductance totale	400mH
Consommation d'énergie	9 Watts
Poids à l'expédition	8.0 lbs. / 3.5 Kgs
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	8.0 x 3.3 x 11 in. 20.3 x 8.4 x 27.9 cm.

Panneau arrière



Finitions Disponibles

